

BATTERIEN LEITFADEN



Wenn es auf Leistung und Zuverlässigkeit ankommt, liefern Bobcat-Batterien auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen überragende Ergebnisse.

- Bobcat Hochleistungsbatterien – wurden so entworfen, dass sie schweren Erschütterungen, Hitze und Kälte widerstehen und trotzdem auch bei den schwierigsten Aufgaben die benötigte Leistung liefern.
- Robust genug, um mit anspruchsvollen Anforderungen und Vibrationen klarzukommen, die durch Baumaschinen in rauem Gelände verursacht werden.
- In Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Hersteller von Batterien für Hochleistungs-Gelände-Anwendungen.



TEILENR.	BATTERIE-KASTEN-GRÖSSE	VERSION	NENN-SPANNUNG (V)	C ₂₀ (AH)	RC (MIN)	CCA (A)	ABMESSUNGEN			KLEMM-ANORDNUNG	BATTERIE-GEWICHT (KG)	MODELL
							L	B	H			
BATTERIEN FÜR KOMPAKTBAGGER												
6669600	G26	Feucht	12	42	75	530	208	173	197	B	13,4	E32, E35, E45, E50, E55
7304126	L01	Feucht	12	55		480	207	175	190	B	14,2	E17Z, E26, E27, E27Z, E32, E35, E45, E50, E55
7312552		Trocken	12			650	242	175	190	A	15	E26, E32, E32i, E35, E35i, E42, E45, E50, E55
6673865	G24	Feucht	12	65	115	600	260	173	225	B	17,5	E25, E26, E32, E35, E45, E50, E55
6987600	G31	Feucht	12	110	190	950	330	173	240	D	26,1	E60, E80
7335400		Feucht	12			850					17,5	E57W
BATTERIEN FÜR LADER												
6669600	G26	Feucht	12	42	75	530	208	173	197	B	13,4	MT50, MT52, MT55
7306047	L02	Feucht	12	60		640	242	175	190	B	17,6	S100, S450, S510, S530, S550, S570, S590, T110, T450, T590
7312552		Trocken	12			650	242	175	190	A	15	S70, S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S595, S630, S650, S750, A770, S770, S850, T110, T140, T180, T190, T450, T550, T590, T630, T650
6673865	G24	Feucht	12	65	115	600	260	173	225	B	17,5	S70, S100, S450, S510, S530, S550, S570, S590, S630, S650, T590, T595, T650
BATTERIEN FÜR TELESKOPLADER												
7223985	D02	Feucht	12	110		750	349	175	235	A	27,5	Perkins-, Deutz-Motoren
7159404	A	Feucht	12	140		750	513	189	223	C	38,4	Perkins-, Deutz-Motoren
7160984 = 7288629	D02	Feucht	12	110		900	349	175	235	A	28,4	Doosan- / Bobcat-Motoren
7014631		Feucht	12				483	217	231		47,16	Rotorteleskopklader
BATTERIEN FÜR BAGGERLADER												
7289600		Feucht	12	120							19,3	B700, B730, B750, B780
UNIVERSALBATTERIEN												
103496801CC	G78	Feucht	12	75	120	770	260	180	186	B- Seitenklemmen	19,4	

Frischeetikett

Das Frischeetikett ist eine kurze und sichtbare Anzeige des Herstellungsdatums der Batterie und eignet sich großartig für effiziente Lager-vorgänge und stellt sicher, dass Endkunden immer Batterien mit gutem Ladestand erhalten.

Da sie sich bei Lagerung mit der Zeit entladen, werden sie als „Frischware“ betrachtet. Daher ist eine FIFO (First In, First Out)-Lagerverwaltung entscheidend in der Sicherstellung davon, dass die Batterien immer auf dem neuesten Stand sind und nicht im Regal altern.



Buchstabe: Bimester
A = Jan. / Feb.
B = Mär. / Apr.
C = Mai / Jun.
D = Jul. / Aug.
E = Sep. / Okt.
F = Nov. / Dez.

Ziffer: Jahr
Letzte Stelle des Jahres (0 = 2020)

Beispiel: Jan./Feb. 2018

BATTERIENKLEMMEN ANORDNUNGSTYPEN			
A	B	C	D

	JANUAR FEBRUAR	MÄRZ APRIL	MAI JUNI	JULI AUGUST	SEPTEMBER OKTOBER	NOVEMBER DEZEMBER
2020	0A	0B	0C	0D	0E	0F
2021	1A	1B	1C	1D	1E	1F
2022	2A	2B	2C	2D	2E	2F

Bestimmte Spezifikationen beruhen auf konstruktiven Berechnungen und sind keine tatsächlichen Messwerte. Technische Daten dienen nur zu Vergleichszwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Spezifikationen für Ihr individuelles Bobcat-Gerät können aufgrund von normalen Abweichungen bei Konstruktion, Fertigung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Bilder von Bobcat-Maschinen zeigen nicht unbedingt die Standardausrüstung. Doosan Bobcat EMEA, U. Kodetky 1810, 263 12 Dobřít, Tschechische Republik